

Руководство пользователя к MMS камере Zodiak 1010



Зодиак беспроводные решения

2019

Оглавление

1. Принцип работы	2
2. Привязка номера телефона к камере	2
3. Настройка MMS на сим-карте	3
4. SMS команды для управления камерой	3
5. Информация о гарантии	4

1. Принцип работы

Камера устанавливается в помещении и производит фотофиксацию возможных проникновений на объекте. Для работы устройства необходимо установить в камеру SIM-карту GSM оператора, зарегистрировать номера получателя, после чего установить подключение к сети 220В через адаптер питания. Также камера может работать и от собственного аккумулятора.

При появлении движущегося объекта в области обзора выполняется отправка фотоснимка на указанный номер, а затем голосовой дозвон с возможностью прослушивания через встроенный микрофон. Получать фотоснимки и прослушивать обстановку через микрофон можно также в любое время по запросу с зарегистрированного номера.

Для включения устройства нужно установить в него SIM-карту и удерживать кнопку 5 секунд. Внутри за окошком PIR-сенсора несколько раз мигнет красный светодиод. Уже в этот момент на номер сигнализации можно позвонить с любого телефона. Через 4 гудка она "поднимет трубку" и можно будет прослушивать, что происходит в помещении, в котором установлено устройство.

2. Привязка номера телефона к камере

Для привязки номера на камеру нужно отправить SMS сообщение SZ#номер# (пример: SZ#+79112345678#). От камеры должно поступить ответное сообщение: "+79112345678 binded ok" и тут же включается режим охраны.

3. Настройка MMS на сим-карте

Если на сим-карте еще не прописаны настройки APN и через телефон это сделать нет возможности, то можно сообщить эти параметры через SMS команду.

Формат команды: **simid#apn:page:ip:port:name:pwd:#**

Для примера, на сим-карту оператора МТС нужно будет отправить команду вида:

simid#mms: http://mmsc: 192.168.192.192:8080:mts:mts

Настройки MMS рекомендуем уточнять у оператора.

4. SMS команды для управления камерой

:

- **привязка номера** - alm123456 (123456 ваш номер)
- **Получить изображение** - 123
- **Выключить камеру** - poff
- **Включить / выключить видео** - vdo / vov
- **Включить выключить запись** - sdo / sov
- **авто видео запись / mms оповещения с фото** - vcr / pic

Если попытаться отправлять SMS с любого другого номера, кроме привязанного, камера отправляет ответную сообщение с тем же текстом, который был ей отправлен. Однако позвонить и прослушать обстановку можно с любого номера

5. Информация о гарантии

1. Покупатель своими силами и за свой счет осуществляет доставку оборудования для гарантийного обслуживания.
2. «Продавец» предоставил «Покупателю» полную информацию о производителе.
3. Гарантийное обслуживание не производится в случаях:
 - 3.1. Покупателем допущено нарушение условий эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации изделия, в том числе вследствие воздействия низких и высоких температур, высокой влажности, запыленности, перепада напряжения в электросети и иных внешних факторов, наличия внутри изделия насекомых, или продуктов их жизнедеятельности;
 - 3.2. Действия третьих лиц и обстоятельств непреодолимой силы;
 - 3.3. У покупателя нет гарантийного талона, заполненного надлежащим образом, либо срок гарантийного ремонта истёк.
 - 3.4. Вскрытия, равно как и попытке вскрытия вне сервисного центра, перепрограммирование, загрузка контента;
 - 3.5. Использование аксессуаров, не рекомендованных производителем.
4. Претензий к внешнему виду и комплектности «Покупатель» не имеет, изделие полностью устраивает «Покупателя», в том числе по окраске, фасону, размерам и техническим характеристикам.
5. «Покупатель» ознакомлен с тем, что согласно Закону РФ "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 N 2300-1 и Перечню непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации (в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.10.1998 № 1222 от 06.02.2002.) технически сложные товары надлежащего качества НЕ ПОДЛЕЖАТ возврату или обмену, если не выявлены существенные недостатки в товаре, допущенные по вине производителя. В случае, если в течение двух недель с момента приобретения товара, обнаружались существенные недостатки Товара, «Покупатель» имеет право вернуть или обменять Товар на аналогичный Товар надлежащего качества при условии предъявления Заключения авторизованного Сервисного центра о наличии существенных недостатков товара, возникших по вине производителя.
С Правилами обмена, возврата и гарантийного обслуживания товара ознакомлен и согласен. «Покупатель» подтверждает, что ему был передан ТОВАР надлежащего качества.

Модель устройства : 1010

Дата покупки: _____

Срок гарантии: 12 месяцев с даты покупки